



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΗΛΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – SOLAR EMERGENCY LAMP

Μοντέλο / Model : SR001

220-240V~50/60Hz - 7W 6500K IP65

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- 3 διαφορετικές χρήσεις: χρήση ως ηλιακή λάμπα ή ως απλή λάμπα E27 ή ως λάμπα ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
- Κατασκευή από από ABS με πάνελ πολυκρυσταλλίνης
- Ηλιακό πάνελ: 5V / 1.5W
- Ισχύς λάμπας: 7W
- Θερμοκρασία φωτός 6500K
- 20 ισχυρά led τύπου 5630
- Φωτεινότητα: 80 lumens
- Βαθμός στεγανότητας IP65
- Διάρκεια ζωής led: 50.000 ώρες
- Μέγεθος λάμπας: 7*13εκ.
- Φορτίζει με την ηλιακή ενέργεια μέσω των τριών ενσωματωμένων ηλιακών πάνελ διαστάσεων 2.6*5.5εκ. το καθένα αλλά και μέσω ρεύματος όταν χρησιμοποιείται ως απλή λάμπα E27
- Χρόνος φόρτισης: 4-5 ώρες μέσω ρεύματος / 9-12 ώρες μέσω ηλιακών πάνελ (σε πλήρη ηλιοφάνεια)
- Αυτονομία φωτισμού: 3-4 ώρες
- Μπαταρία λιθίου χωρητικότητας 800mAh

Οδηγίες λειτουργίας:

Η λάμπα σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία απλή οικιακή λάμπα E27 και να ανάβει και να σβήνει μέσω του διακόπτη φωτός του σπιτιού σας.

Για αυτού του είδους τη χρήση, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης φωτός του σπιτιού σας είναι κλειστός.
2. Βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό του σπιτιού σας στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε τη λάμπα είναι όντως τύπου E27.
3. Βιδώστε τη λάμπα στο φωτιστικό σας γυρνώντας τη προς τη σωστή κατεύθυνση – παρακαλούμε προσέξτε: για να βιδωθεί η λάμπα στο οικιακό φωτιστικό σας θα πρέπει πρώτα να έχετε αφαιρέσει το πλαστικό καπάκι με το γάντζο και να είναι ελεύθερη η E27 κεφαλή της.
4. Γυρίστε το διακόπτη φωτός του σπιτιού σας στη θέση λειτουργίας και η λάμπα θα ανάψει.
5. Μόλις γυρίσετε το διακόπτη φωτός του σπιτιού σας στη θέση κλεισίματος η λάμπα θα σβήσει – δηλαδή θα λειτουργεί όπως μία κοινή λάμπα E27.

Χρήση ως λάμπα ασφαλείας:

Όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος στο χώρο σας ενόσω η λάμπα είναι αναμμένη μέσω του διακόπτη φωτός του σπιτιού σας, η λάμπα θα καταλάβει αμέσως αυτή τη διακοπή ρεύματος και θα λειτουργήσει αυτόματα ως λάμπα ασφαλείας, χρησιμοποιώντας την ενέργεια που έχει αποθηκεύσει όση ώρα άναβε συνδεδεμένη πάνω στο φωτιστικό του σπιτιού σας.

Χρήση ως λάμπα camping:

Όταν η λάμπα σας είναι φορτισμένη, βάλτε πάνω της το πλαστικό καπάκι με το γάντζο και βιδώστε το πάνω στη λάμπα γυρνώντας το δεξιόστροφα μέχρι να φτάσει στη θέση που η λάμπα θα ανάψει. Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη όταν το κάνετε αυτό ώστε να αποφύγετε τυχόν βλάβη της λάμπας ή του καπακιού της. Η λάμπα και το καπάκι θα πρέπει να βιδωθούν καλά μεταξύ τους.

Για να σβήσετε τη λάμπα, ξεβιδώστε λίγο το καπάκι μέχρι η λάμπα να σβήσει.

Φόρτιση σε εξωτερικό χώρο - μέσω ηλιακής ενέργειας:

Αφήστε τη λάμπα σας σε εξωτερικό χώρο και σε τέτοιο σημείο ώστε να δέχεται όσο δυνατόν περισσότερη ηλιακή ενέργεια – να είναι δηλαδή στραμμένη με τέτοιο τρόπο ώστε τα τρία ηλιακά πάνελ της να δέχονται όσο το δυνατόν περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία. Βεβαιωθείτε ότι η λάμπα σας δεν είναι αναμμένη κατά τη φόρτιση έτσι ώστε να φορτίσει όσο πιο γρήγορα και περισσότερο γίνεται.

Φόρτιση μέσω του οικιακού φωτισμού:

Η μπαταρία στο εσωτερικό της λάμπας θα φορτίζεται όσο ο διακόπτης φωτός του σπιτιού σας στον οποίο είναι συνδεδεμένη η λάμπα βρίσκεται σε θέση λειτουργίας.

Φορτίζετε συχνά την μπαταρία όταν χρησιμοποιείτε συχνά τη συσκευή σας. Σε αντίθετη περίπτωση, φορτίζετε τη μπαταρία κάθε τρεις μήνες.

Προσοχή:

1. Μην κοιτάτε απευθείας στο φως της λάμπας καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
2. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
3. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με τη συσκευή.

4. Κρατήστε τη συσκευή και όλα τα μέρη και εξαρτήματά της μακριά από την εμβέλεια των παιδιών.
5. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
6. Ποτέ μην θερμαίνετε τη συσκευή και μην την τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας ή φωτιά καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε κάψιμο της συσκευής και έκρηξη.
7. Κρατάτε τη συσκευή πάντα μακριά από εύφλεκτα υλικά – ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν η συσκευή φορτίζεται στο ηλεκτρικό ρεύμα (φόρτιση AC).
8. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος ή εξάρτημά της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

CE Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

Buy Way

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31° χλμ. Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

Product features:

- 3 different ways to use: As a solar lamp or as a plain E27 bulb or as an emergency bulb in case of power failure
- ABS construction with polycrystalline panels
- Solar panel: 5V / 1.5W
- Lamp power: 7W
- Light temperature 6500K
- 20 powerful 5630 led
- Brightness: 80 lumens
- IP65 protection degree
- Led lifetime: 50.000hrs
- Lamp size: 7*13cm.
- It charges using solar energy through the 3 integrated solar panels of 2.6*5.5cm size each, but it can also be AC charged when used as a plain E27 bulb
- Charging time: AC charging 4-5 hours / Solar charging 9-12 hours (in full sunlight)
- Lighting autonomy: 3-4 hours
- 800mAh capacity lithium battery

Operating instructions

Your lamp can be operated as a normal household lamp and can be turned on/off by using the light switch of your house.

To do so, please follow steps below:

1. Make sure that your light switch is in off position.
2. Make sure that your home light to which the bulb will be connected is indeed E27 type.
3. Screw the bulb on your light by turning it to the correct direction – please be careful: before fitting the bulb on your domestic light make sure that you have removed the plastic cup with the hook – the E27 end of the bulb must be free.
4. Turn your home light switch to ON position so that the lamp can be illuminated.
5. Once you turn your light switch to OFF position, the lamp will stop illuminating – it works as a common E27 lamp.

Use as an emergency lamp:

When there is power failure in your house whilst the bulb is switched on by the light switch, the bulb will automatically detect this and will turn on automatically and work as an emergency lamp

using the energy it has stored whilst your bulb was on the light during its operation.

Use as a camping light:

When your solar lamp is charged, put on the plastic cup with the hook on the bulb and in order to illuminate the bulb, screw the plastic cup on the bulb by turning it clockwise until it reaches to a position that the bulb is illuminated. Please be careful not to use excessive force in order to avoid damaging either the bulb or its plastic cup. The bulb and the plastic cup must be screwed firmly together.

Charging outdoors – solar charging:

Take your lamp outdoors and leave it in the sun during the day so it may be charged through its three integrated polycrystalline panels – make sure that it is positioned in such manner so that the panels may be exposed to the sunlight as much as possible. Make sure that during charging your lamp is not illuminated because this will help you charge it much faster and store as much energy as possible.

Charging indoors:

The internal battery will be charged whenever the light switch of your home lamp is set to position ON.

Charge the battery often if you use the appliance frequently. In the opposite case, charge the battery every three months.

Caution:

1. Do not stare at the light, as it may hurt your eyes.
2. This appliance should not be used by children.
3. Children need close supervision to ensure that they do not “play” with the appliance.
4. Keep the appliance and all its accessories and components out of reach of children.
5. Do not touch the appliance with wet hands.
6. Never heat or put the device close to heat sources or fire as this may cause burning of the device and explosion.
7. Keep the appliance away from flammable materials always – extra care is required when the appliance is being AC charged.

8. Never immerse your appliance or any of its accessories or components in water or any other liquid.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:



BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr